TM 3-M

- Détecteur thermique à maxima type FD-851HTE
- Affichage d'alarme via LED rouge
- Installation simple via fermeture à baïonnette
- Protection anti-sabotage / Sécurité anti-vol
- Classe de sensibilité BS: Température de déclenchement: env. 78°C
- Hauteur de surveillance max.: 6m
- Conforme à la norme EN 54-5:2000
- Tension d'utilisation: 8..30V⎓
- Consommation à vide: env. 65µA / 24V⎓
- Consommation en cas d'alarme: env. 50mA / 24V⎓
- Température ambiante: -30..+70°C. Une température de 0..+50°C ne devrait cependant pas être dépassée trop longtemps
- Humidité de l'air: 5..95% (en absence de condensation)
- Encombrement, socle **MS 3-S** compris:
  Ø102 x 55mm
- N° d'homologation VdS G 202017

MS 3-S:

- Socle standard pour avertisseurs de la série typisée RM / RM 3 et TM / TM 3. Type de socle B 401RM1000
- Encombrement: H 19mm, Ø 105mm
- Avec lame de court-circuit facilitant les opérations d'installation et de maintenance. Cette configuration permet ainsi de tester les composants RWA installés sur la ligne de signalisation pendant la phase de construction du bâtiment, sans avoir à insérer les avertisseurs mêmes.
- Sûreté contre les manipulations erronées. Ouverture automatique de la lame de court-circuit en installant l'avertisseur.
- Introduction de câble en saillie ou encastrée (version en saillie via ouvertures défonçables)

MS 3-R:

- Socle porte-relais pour avertisseurs de la série typisée RM / RM 3 et TM / TM 3. Type de socle B 324RL
- Relais 24V- intégré avec contact inverseur, résistance du bobinage: 2,2KΩ
- Pour l'insertion dans des fermeture de porte en corrélation avec nos centrales RWA p.e., prière de nous contacter pour l'utilisation de socles d'avertisseurs à relais
- Encombrement: H 29mm, Ø 127mm
- Avec lame de court-circuit facilitant les opérations d'installation et de maintenance. Cette configuration permet ainsi de tester les composants RWA installés sur la ligne de signalisation pendant la phase de construction du bâtiment, sans avoir à insérer les avertisseurs mêmes.
- Sûreté contre les manipulations erronées. Ouverture automatique de la lame de court-circuit en installant l'avertisseur.
- Introduction de câble en saillie ou encastrée (version en saillie via ouvertures défonçables)